

875 460 4K Präsentationsswitch MF 4.2 W16

Funktion	Seamless Switching von 1 analogen und 3 digitalen Eingängen auf 2 HDMI Ausgänge durch Taste, IP, RS232 oder WebGui Integrierter Scaler, integrierte Matrix integrierter Wireless-Empfänger integrierter Audio-Embedder-Deembedder
Wireless Protokolle	Windows Miracast Apple Airplay Android Miracast Google Chromecast
Wireless Standard	IEEE802.11 a/b/g/n/ac Frequenz 5.0 ~ 5,8 GHz Sicherheit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
Video Formate / Auflösung	HDMI 1.4, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 4K@60Hz (4:4:4) 1080p@60Hz VGA max. 1920x1080@60Hz HDCP compliant, konfigurierbar EDID Management, konfigurierbar
Inputs	2 x HDMI Buchse 1 x VGA Buchse, Audio Buchse 1 x USB-C Buchse
Inputs wireless	Max. 16 Wireless Geräte
Ausgänge	2 x HDMI Buchse
Audioformate	RAW PCM, 16 bit, 32/44,1/48 KHz sps; PCM 2.0

875 460 4K Präsentationsswitch MF 4.2 W16

Eingänge	1 x 3,5 mm Stereo 2 x HDMI 1 x USB-C
Ausgänge	1 x 3,5 Stereo 2 x HDMI
Steuerung	RS232 (2 x DB9) Funktions-Tasten IP RJ45 Windows Control Software
Video Funktionen	Verschalten von 3 digitalen und 1 analogen Eingängen auf 2 digitale Ausgänge im Splitt-Modus oder Matrix- Modus Zusätzlich Verschalten von max. 16 Wireless Signale gemäß Gerätestandard Frei wählbare Split-Screen-Modi
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 12V 1A DC
ESD Schutz	+/- 8kV (Entladung über Luft) +/- 4kV (Kontakt-Entladung)
Temperatur	0 bis 45°C
Feuchtigkeit	10% - 90%, nicht kondensierend
Maße	215 mm x 140,2 mm x 42mm / 1U
Gewicht	1 kg Metallgehäuse