



Autoswitch MF4.1 Net

Art.-Nr.: 875350



Der Autoswitch MF4.1 Net verschaltet sicher bis zu vier digitale AV-Quellen auf einen HDMI-Ausgang. Umschaltung erfolgt per Tastendruck, Autoswitch (automatische Quellenerkennung), RS232, Infrarot-Fernbedienung und Web-Interface. Die frontseitigen Status-LEDs signalisieren den aktuellen Betriebsstatus des Gerätes. Der integrierte Audio-Deembedder ermöglicht die direkte Auskopplung des analogen und digitalen Audiosignals. CEC-kompatible Displays können direkt vom MF4.1 Net ein- und ausgeschaltet werden.

Technische Daten:

Eingänge:	3 x HDMI (4K 60 Hz 4:4:4) 1 x DisplayPort (4K 60 Hz 4:4:4)
Ausgänge:	1 x HDMI (4K 60 Hz 4:4:4) 1 x Audio analog (symmetrisch) 1 x Audio digital (optisch)
Steuerung:	Frontschalter, autom. Signalerkennung, IR-Fernbedienung, RS232, Web-Interface
HDCP:	wird unterstützt
EDID-Management:	Pass Through, Audio-Parameter einstellbar, Video-Modi einstellbar
Betriebsspannung:	12 V, 1A
Abmessungen :	262 x 84 x 28 mm (LxBxH)