



Der HDMI Autoswitch 4.1 verschaltet sich bis zu vier HDMI auf einen HDMI-Ausgang. Umschaltung erfolgt per Tastendruck (Toggle), Autoswitch (automatische Quellenerkennung), oder Infrarot-Fernbedienung. Die frontseitigen Status-LEDs signalisieren den aktuellen Betriebsstatus des Gerätes. Der integrierte Audio-Deembedder ermöglicht die direkte Auskopplung des analogen Audiosignales.

Technische Daten:

Eingänge: 4 x HDMI (4K 60 Hz 4:4:4)
1 x Audio analog
1 x Audio digital

Ausgänge: 1 x HDMI (4K 60 Hz 4:4:4)
1 x Audio analog (2 RCA)
1 x Audio digital

Steuerung: Toggle-Switch, autom. Signalerkennung, IR-Fernbedienung

HDCP: wird unterstützt

EDID-Management: Pass Through, Audio-Parameter einstellbar

Betriebsspannung: 5 V, 1A

Abmessungen : 178 x 84 x 28 mm (LxBxH)