

875 750 HDMI 4K Matrix Switcher 6/6

Funktion	Verschalten von 6 HDMI Eingangssignalen auf 6 HDMI Ausgänge mit EDID Management IR Fernbedienung mit nicht voreingestellten Kanaltasten.
Video Formate / Auflösung	HDMI 1.4, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 4K@60Hz (4:2:0) 1080p@60Hz HDCP compliant
Übertragungslänge	25 Meter mit TLS HDMI Kabel
Eingänge	6 x HDMI Buchse
Ausgänge	6 x HDMI Buchse
Audioformate	Unbalanced Audio DTS – HD Master Audio Dolby True HD ARC Audio Return Channel
Eingang	6 x HDMI Buchse
Ausgang	6 x HDMI Buchse
Steuerung	Auto Signalerkennung MultifunktionsTasten/ mit Kontroll LED IR / RS 232 control TCP/IP control
IR	1 x 3,5 mm Klinken Buchse
RS232	1 x D-Sub 9pol Buchse
TCP/IP	1 x RJ 45 Buchse

875 750 HDMI 4K Matrix Switcher 6/6

Video Funktionen	Signalgleiches Verschalten
Audio Funktionen	Signalgleiches Verschalten
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 12V / 5A
Temperatur	0 bis 60°C
Maße	428mm x 245mm x 43mm / 1U
Gewicht	2,7 kg Metallgehäuse 1U für 19" Einbau